

MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570



La miglior soluzione offerta da HP per la stampa laser a colori

Completare i processi più velocemente, produrre con colori ad alto impatto con impostazione e collegamento rapido^{1,2}. Stampa dallo smartphone o tablet con HP ePrint³. Facile conservazione delle risorse e riciclare le cartucce esaurite⁴.



In evidenza

- Stampa/copia fino a 30 ppm
- 256 MB di RAM, processore a 800 MHz
- 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB; 1 Fast Ethernet
- Fino a 600 x 600 dpi (con HP ImageREt 3600)

Espandere le prestazioni aziendali.

- Aumentate la produttività e portate a termine le scansioni più velocemente con un solo passaggio, con la scansione dual-head.
- Stampate documenti fino a 30 pagine al minuto⁵. Affidatevi ad un volume di pagine stampate mensile consigliato compreso tra 1500 e 4000 pagine.
- Convertite copie cartacee in file digitali per una semplice distribuzione ed archiviazione ed ottenete copie senza difetti.
- Gestite facilmente i processi in modo produttivo, utilizzando l'alimentatore da 50 fogli e la stampa fronte/retro automatica.

Colori eccezionali

- Semplificate i flussi di lavoro: accesso, archiviazione e stampa contenuti aziendali rapidamente con un touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5")⁶.
- Rendere massimo l'impatto - ottimizzare le impostazioni dei colori e ottieni risultati vivaci con l'incredibile qualità delle risoluzioni.
- Producete materiale marketing di qualità superiore in ufficio - su un'ampia gamma di supporti e in una varietà di formati.
- Iniziare rapidamente con cartucce preinstallate. Miglior rapporto qualità/prezzo con le cartucce opzionali ad elevata capacità⁷.

Le prestazioni sono rapide, affidabili e di facile configurazione.

- Ottieni e esegui velocemente HP Smart Install - la stampante si installa senza alcun CD⁸. Utilizzare connessione wireless automatica HP per configurare la rete senza fili¹.
- Stampa dallo smartphone o tablet con HP ePrint³. Inviare facilmente stampe da dispositivi senza una rete^{2,9}.
- Utilizzare le risorse in modo più efficiente con wireless e 10/100/1000T Gigabit Ethernet networking - accesso, stampa e condividere¹⁰.
- Gestire in modo proattivo questa unità MFP, utilizzo di HP Web Jetadmin per monitor la stampa d'ufficio e lo stato del dispositivo in remoto.

Riduzione dell'impatto ambientale.

- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off Technology, Copia Instant-on e Tecnologia HP Instant-on¹¹.
- Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte retro automatica.
- Ottenere accesso centralizzato e facile alle opzioni di risparmio energetico personalizzate e le impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART.
- Riduzione dell'impatto - HP LaserJet originale ricicla facilmente cartucce di toner mediante HP Planet Partners⁴.

MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	Fino a 30 ppm ISO nero (A4); Fino a 30 ppm ISO a colori (A4); Fino a 27 ipm duplex nero (A4) Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi colore
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 210,9 x 350,6 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v 1.7), AirPrint™
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità di stampa mobile	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, applicazioni aziendali; CZ272A: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™, Applicazioni aziendali;
Ciclo di produttività mensile	Fino a 75.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 1500-4000
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	800 MHz
Schermo	Touchscreen 8.89 cm, LCD (grafica a colori)
Wireless	CZ271A: No; CZ272A: Sì, WiFi 802.11 b/g/n integrata;
Predisposizione per la rete	CZ271A: Standard (Gigabit 10/100/1000 Ethernet integrato); CZ272A: Standard (Gigabit 10/100/1000 Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n integrati);
Memoria	Standard: 256 MB
Tipi di supporto	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi, etichette, buste
Formati dei supporti	Supportata Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4; A5; B5 (JIS); Unità di stampa fronte/retro automatica: A4; A5; B5 (JIS); Personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unità di stampa fronte/retro automatica: da 148 x 210 a 216 x 356 mm
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a un massimo di 350 fogli Capacità di uscita: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste Valore massimo: Fino a 250 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
Peso (grammatura)	Supportato, da percorso carta: Vassoio 1: da 60 a 216 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 176 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive) e Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive) e Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 o versioni superiori); Mac OS X v 10.6, OS X Lion (10.7) e OS X Mountain Lion (10.8); Linux (9, 4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP-UX 11 e Solaris 8/9
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows XP (32 bit) SP2: Processore Pentium® a 233 MHz, 512 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB di spazio libero su disco fisso, lettore CD-ROM/DVD-ROM, USB
Multitasking supportato	Sì
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Capacità alimentatore automatico	Standard, da 50 fogli
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Riduci/Ingrandisci; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia a più pagine; Fascicolazione; Pulsante di selezione del vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuovi predefiniti; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 300 x 300 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 300 x 300 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Da PC; Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7); Software compatibile con TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: Sì, doppi testina stampa fronte/retro, scansione a colori; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 300 x 300 dpi (a colori e in bianco e nero, ADF); Fino a 1200 x 1200 dpi (bianco e nero, superficie piana)
Formato del file di scansione	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Velocità di scansione	Fino a 19,5 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colori)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	A 24 bit (8-bit per colore scansione fronte/retro)/ 256
Area di scansione	Dimensione minima del supporto: Qualsiasi formato più piccolo di A4; Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 127 x 177 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm ADF
Digital sending	Standard: Scan to e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP

Contenuto della confezione	CZ271A: MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Cartucce di toner HP LaserJet, nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; CZ272A: HP LaserJet Pro M570dw a colori MFP; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Wireless 802.11 b/g/n; Cartucce di toner HP LaserJet, nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; Cavo USB;
Materiali di consumo	CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500 J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect CE400A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 5074 5.500 pagine CE400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 507X 11.000 pagine CE401A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 507A 6.000 pagine CE402A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 507A 6.000 pagine CE403A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 507A 6.000 pagine CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A Circa 36.000 pagine CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A 150000 pagine CE506A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE506A 150000 pagine CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A CE506A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE506A Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa continua. Le rese effettive variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: hp.com/go/learnaboutsupsplies
Accessori	CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 250 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Broadcasting, max. destinatari: 120
Funzionalità avanzate del software per fax	Backup memoria fax permanente, riduzione automatica per fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltre dei fax, interfaccia per segreteria telefonica, ricezione poll, barriera interfaccia indesiderata, rilevamento differenziazione degli squilli, wizard di gestione copertina, blocco fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione polling, report di attività del fax, impostazione prefisso di selezione, registro stampa fax
Software incluso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Firmware Updater
Gestione della stampante	Windows®: Pannello di controllo HP (installazione predefinita), Status Alerts (installazione predefinita), SNMP Alerts (installazione di rete minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
Dimensioni stampante (L x P x A)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10 a 30 °C, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Consumo: 605 watt (stampa), 440 watt (copia), 52 watt (pronta), 8,1 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,259 kWh/settimana. Alimentatore integrato
Certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi Certificato ENERGY STAR: Sì
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	Garanzia limitata di un anno on site. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.
Connettività	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
Assistenza e supporto	U6V78E - 3 Anni di assistenza HP Color LaserJet entro il giorno lavorativo successivo M570 stampanti multifunzione U6V82E HP 3 anni - 4 ore 13x5 Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione U6V90PE - 1 anno di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione U6V93PE - 1 anno di assistenza HP in sede post-garanzia 4 ore 13x5 Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti-multifunzione U6V91PE - 2 anni di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo M570 stampanti multifunzione Color LaserJet assistenza hardware (U6V82E/U6V93PE: Verifica la disponibilità a livello di paese)

Note a piè di pagina

¹ La connessione wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ² stampa diretta HP wireless, integrata, connettività wireless e connessione wireless automatica HP sono disponibili solo su HP LaserJet Pro 500 unità MFP a colori M570dw.; ³ Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione a Internet e della funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; ⁴ La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle.; ⁵ Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.; ⁶ Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Cartuccia HP LaserJet 507X Black con toner nero non inclusa; da acquistare separatamente.; ⁸ HP Smart Install funziona solo con Microsoft® Windows®.; ⁹ Il dispositivo mobile deve disporre del supporto wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.; ¹⁰ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; ¹¹ Tecnologia HP Auto-On e Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Tecnologia HP Instant-on a richiesta basata sul confronto con prodotti che utilizzano fusione tradizionale. Copia Instant-on a richiesta basata sul confronto con lampade fluorescenti.

<http://www.hp.com/it>



ColorSphere
HP TONERS

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

